

CALIBER



HBT-E27-STARTPACK **USER MANUAL**

· NL · FR · DE · GB ·

SPECIFICATIONS HBT-GATEWAY

- Smart gateway for Caliber's HBT-devices
- Free "Caliber SMART HOME" app
- Wireless Protocols - BLE MESH (SIG) and Wi-Fi freq. 2.4GHz
- 110-240V~, 50/60Hz
- Add up to 127 BLE Mesh Caliber Smart Home devices
- Device Sharing
- Hacker proof ISO27017:2015

SPECIFICATIONS HBT-E27

- Smart LED light
- Free "Caliber SMART HOME" app
- Wireless Protocol - BLE MESH (SIG)
- 110-240V~, 50/60Hz
- E27 Fitting
- Lumen: 850
- Watt: 8
- Remote controlled & Dimmable by Caliber Smart Home App and/or HBT-Dimmer
- Color temp 2700K ~ 6500K
- Adjustable Colored RGB light
- Voice Control works with 'Hey Google', 'Amazon Alexa' or 'Hey Siri'
- Set timers, Schedules, Make scenes, Groups, Automations, etc.
- Device Sharing
- Hacker proof ISO27017:2015

Light bulb	
☁ Watt CCT / RGB	8W / 2,5W
💡 Lumen	850
🌡 Color Temp	RGB + 2700 ~ 6500K
✏ Dimensions in mm	H120, Ø60
🌀 Start	Instant < 1s
💡 60%	< 1,0s
📱 ON / OFF	10.000x
💓 Lifespan	20.000h
CRI (Ra)	>80
⚡ Power Factor	0.56
🏠 Base	E27
🏠	Dimm by app

Overview



1. Reset button or distribution network button

2. RED LED indicator (for WiFi):

- LED ON: Indicates WiFi is connected
- LED Blinking: Indicates WiFi needs to be connected (Pairing mode)
- LED OFF: Indicates WiFi is not connected.

3. BLUE LED indicator (for Bluetooth):

- LED ON: Indicates Bluetooth is activated
- LED Blinking: Indicates pairing mode to add a Caliber Smart Home HBT device
- LED OFF: Indicates Bluetooth not activated

NL Veiligheid

De toestellen niet openen. Gebruik de toestellen alleen voor het beoogde doel. Gebruik de toestellen niet als deze beschadigd of defect zijn. In dit geval is vervanging vereist. Deze toestellen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik deze toestellen niet buitenshuis.

Aan de slag

1. Download de 'Caliber Smart Home' app uit de Google play store, de Apple Store of scan de QR code (zie achterzijde).
2. Open de app
De eerste keer dat de app gebruikt wordt dienen gebruikers een account aan te maken. Volg de instructies op het scherm.
Voeg dit toestel toe door 'toestel toevoegen' (+) aan te raken, rechtsboven in het scherm, kies uw toesteltype en volg de instructies op het scherm.
3. Sluit de gateway aan op een stopcontact.
De HBT-Gateway wordt ingeschakeld en de LED van de ROOD-indicator begint te knipperen. (Als het niet knippert, houdt u de resetknop 3 sec. ingedrukt om het toestel te resetten).
4. Volg de instructies op het scherm om de installatie af te ronden

Toevoegen toestel(en)

1. Toestellen toevoegen aan de HBT-Gateway
 - A. Selecteer de HBT-Gateway uit de lijst met toestellen in het 'alle toestellen menu'.
 - B. Kies 'zoek nieuw toestel' en ga verder met stap 2.
 - C. Reeds geïnstalleerde BT Mesh-toestellen kunnen aan de HBT-Gateway worden toegevoegd door te kiezen voor 'add device by list'.

- 1.1 Problemen met het vinden van een HBT-lamp? Probeer het te resetten.
Installeer de lamp en zet hem aan, de lamp begint te knipperen. Als de lamp niet knippert, zet hem dan UIT-AAN (2 seconden) -UIT (2 seconden) -AAN (2 seconden) -UIT (2 seconden) -AAN (laat AAN) om het toestel te resetten].

2. Volg de instructies op het scherm om de installatie af te ronden

Ga naar SUPPORT.CALIBEREUROPE.COM en voer het modelnummer in bij het zoekgebied om aanvullende informatie te vinden.

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren/updaten van onze producten en product informatie. Het is daarom mogelijk dat er een klein verschil is tussen de beschrijving in deze handleiding en de werking van het product. Als er iets anders is of niet duidelijk is, kijk dan altijd op onze website voor de meest actuele versie.

De gebruikte afbeeldingen zijn indicatief en kunnen per toestel en versie verschillen.

Sommige woorden in de handleiding kunnen in de vertaling afwijken van de exacte woorden die in de app worden gebruikt.

FR Sécurité

N'ouvrez pas les unités. N'utilisez les appareils que pour l'usage auquel ils sont destinés. N'utilisez pas les appareils s'ils sont endommagés ou défectueux. Dans ce cas, un remplacement est nécessaire. Ces appareils sont destinés à un usage intérieur uniquement. N'utilisez pas les appareils à l'extérieur.

Pour commencer

1. Téléchargez l'application "Caliber Smart Home" sur la boutique Google, sur l'Apple Store ou scannez le code QR (au verso de ce manuel).
2. Ouvrez l'application
Les nouveaux utilisateurs doivent créer un compte. Suivez les instructions à l'écran.
Ajoutez cet appareil en touchant "Ajouter un appareil" (+), en haut à droite de l'écran, choisissez votre type d'appareil et suivez les instructions à l'écran.
3. Brancher la passerelle sur une prise de courant
La passerelle HBT s'allume et le voyant DEL ROUGE commence à clignoter. (Si elle ne clignote pas, appuyez sur le bouton Reset et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser l'appareil)
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation

Ajouter un ou plusieurs appareils

1. Ajouter des appareils à la passerelle HBT
 - A. Sélectionnez la passerelle HBT dans la liste des appareils du menu "Tous les appareils".
 - B. Choisissez "Rechercher un nouvel appareil" et passez à l'étape 2.
 - C. Les dispositifs BT Mesh déjà installés peuvent être ajoutés à la passerelle HBT en choisissant "Ajouter un dispositif par liste".
- 1.1 Vous avez des difficultés à trouver une lampe HBT ? Essayez de la réinitialiser. Installez la lampe et allumez-la, la lampe commence à clignoter. [Si elle ne clignote pas, mettez-la en position OFF-ON (2sec)-OFF(2sec)-ON(2sec)-OFF(2sec)-ON (continuez) pour réinitialiser l'appareil]
2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation

Allez sur support.calibereurope.com et entrez le numéro de modèle dans la zone de recherche pour trouver des informations supplémentaires.

Nous améliorons et mettons à jour en permanence nos produits et l'information. Il est donc possible qu'il y ait une légère différence entre la description de ce manuel et le fonctionnement du produit. Si quelque chose est différent ou n'est pas clair, consultez toujours notre site web pour obtenir la version la plus récente.

Les images utilisées sont indicatives et peuvent varier selon l'appareil et la version.

La traduction de certains mots du manuel peut varier par rapport aux mots exacts utilisés dans l'application.

DU Sicherheit

Öffnen Sie die Einheiten nicht. Verwenden Sie die Geräte nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie die Geräte nicht, wenn sie beschädigt oder defekt sind. In diesem Fall ist ein Austausch erforderlich. Diese Geräte sind nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie die Geräte nicht im Freien.

Erste Schritte

1. Laden Sie die 'Caliber Smart Home'-App aus dem Google Play Store, dem Apple Store oder scannen Sie den QR-Code (Rückseite dieses Handbuchs).
2. Öffnen Sie die App
Erstbenutzer müssen ein Konto erstellen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Fügen Sie dieses Gerät durch Berühren von "Gerät hinzufügen" () oben rechts auf dem Bildschirm hinzu, wählen Sie Ihren Gerätetyp und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Stecken Sie das Gateway in eine Netzsteckdose ein
Das HBT-Gateway wird eingeschaltet und die ROTE LED-Anzeige beginnt zu blinken. (Wenn sie nicht blinkt, halten Sie die Reset-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen)
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Gerät(e) hinzufügen

1. Geräte zum HBT-Gateway hinzufügen
 - A. Wählen Sie das HBT-Gateway aus der Geräteliste im Menü 'alle Geräte' aus.
 - B. Wählen Sie 'Neues Gerät suchen' und fahren Sie mit Schritt 2 fort.
 - C. Bereits installierte BT Mesh-Geräte können dem HBT-Gateway hinzugefügt werden, indem Sie 'Gerät nach Liste hinzufügen' wählen.
- 1.1 Haben Sie Probleme, eine HBT-Lampe zu finden? Versuchen Sie, sie zurückzusetzen. Installieren Sie die Lampe und schalten Sie sie ein, die Lampe beginnt zu blinken. [Wenn sie nicht blinkt, schalten Sie sie AUS-EIN (2 Sek.)-OFF(2 Sek.)-EIN(2 Sek.)-OFF(2 Sek.)-EIN (eingeschaltet lassen), um das Gerät zurückzusetzen].
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Gehen Sie zu support.calibereurope.com und geben Sie die Modellnummer in den Suchbereich ein, um zusätzliche Informationen zu finden.

Wir verbessern/aktualisieren kontinuierlich unsere Produkte und Informationen. Es ist daher möglich, dass es einen leichten Unterschied zwischen der Beschreibung in diesem Handbuch und dem Betrieb des Produkts gibt. Wenn etwas anders oder unklar ist, schauen Sie immer auf unserer Website nach der aktuellsten Version.

Die verwendeten Bilder sind indikativ und können je nach Gerät und Version variieren.

Einige Wörter im Handbuch können in der Übersetzung von den exakten Wörtern in der Anwendung abweichen.

EN Safety

Do not open the devices. Only use the appliances for their intended purpose. Do not use the appliances if they are damaged or defective. In this case, replacement is required. these appliances are intended for indoor use only. Do not use the appliances outdoors.

Getting started

1. Download the 'Caliber Smart Home' app from the Google play store, the Apple Store or scan the QR code (rear side of this manual).
2. Open the app
First time users need to create an account. Follow the on-screen instructions.
Add the HBT-Gateway by touching 'add device' (+), on the top right corner of the screen, choose your device type and follow the on-screen instructions.
- 3 Plug-in the HBT-Gateway to a mains socket
The HBT-Gateway will power on and the RED indicator LED will start flashing. (If it doesn't flash, press and hold the Reset button for 3 sec. to reset the Gateway).
4. Follow the on-screen instructions to finish installation.

Add device(s)

1. Add devices to the HBT-Gateway
 - A. Select the HBT-Gateway from the list of devices in the 'all devices menu'.
 - B. Choose 'search new device' and proceed with step 2.
 - C. Already installed BT Mesh devices can be added to the HBT-Gateway by choosing 'add device by list'
- 1.1 Having trouble finding a HBT-lamp? Try resetting it.
Install the lamp and turn it ON, the lamp will start flashing. [If it doesn't flash, turn it OFF-ON (2sec)-OFF(2sec)-ON(2sec)-OFF(2sec)-ON (keep on) to reset the device]
2. Follow the on-screen instructions to finish the installation

Go to SUPPORT.CALIBEREUROPE.COM and enter the model number in the search area to find additional information.

We are continuously improving/updating our products and product information. It's therefore possible that there is a slight difference between the description in this manual to the operation of the product.

If something is different or not clear; always check our website for the most current version.

The images used are indicative and may vary per device and version.

Some words in the manual may vary in translation from the exact words used in the app.

GB Caliber hereby declares that the item HBT-Gateway & HBT-E27 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2011/65/EU (RoHS) and 2014/53/EU (RED) **FR** Par la présente Caliber déclare que l'appareil HBT-Gateway & HBT-E27 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2011/65/EU (RoHS) et 2014/53/EU (RED) **DE** Hiermit erklärt Caliber, dass sich das Gerät HBT-Gateway & HBT-E27 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderung und übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und 2014/53/EU (RED) befindet. **IT** Con la presente Caliber dichiara che questo HBT-Gateway & HBT-E27 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2011/65/EU (RoHS) e 2014/53/EU (RED) **ES** Por medio de la presente Caliber declara que el HBT-Gateway & HBT-E27 cumple con los requisitos esenciales y otra disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2011/65/EU (RoHS) y 2014/53/EU (RED) **PT** Caliber declara que este HBT-Gateway & HBT-E27 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2011/65/EU (RoHS) e 2014/53/EU (RED) **S** Härmed intygar Caliber att denna HBT-Gateway & HBT-E27 Pro står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2011/65/EU (RoHS) och 2014/53/EU (RED) **PL** Niniejszym Caliber oświadcza, że HBT-Gateway & HBT-E27 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2011/65/EU (RoHS) i 2014/53/EU (RED) **DK** Undertegnede Caliber erklærer hermed, at følgende udstyr HBT-Gateway & HBT-E27 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2011/65/EU (RoHS) og 2014/53/EU (RED) **EE** Käesolevaga kinnitab Caliber seadme HBT-Gateway & HBT-E27 vastavust direktiivi 2011/65/EU (RoHS) ja 2014/53/EU (RED) põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. **LT** Šiuo Caliber deklaruoja, kad šis HBT-Gateway & HBT-E27 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2011/65/EU (RoHS) ir 2014/53/EU (RED) Direktyvos nuostatas. **FI** Caliber vakuuttaa täten että HBT-Gateway & HBT-E27 tyyppinen laite on direktiivin 2011/65/EU (RoHS) ja 2014/53/EU (RED) oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. **IS** Hér með lýsi Caliber yfir því að HBT-Gateway & HBT-E27 erí samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2011/65/EU (RoHS) og 2014/53/EU (RED) **NO** Caliber erklærer herved at utstyret HBT-Gateway & HBT-E27 er i samsvar med de grunn-leggende krav og øvrige relevante krav i drektiv 2011/65/EU (RoHS) og 2014/53/EU (RED) **NL** Hierbij verklaart Caliber dat het toestel HBT-Gateway & HBT-E27 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2011/65/EU (RoHS) en 2014/53/EU (RED)

Latest declaration form can be found at:

calibereurope.com/nlmedia/forms/DeclarationHBT-Gateway.pdf
calibereurope.com/nlmedia/forms/DeclarationHBT-E27.pdf



APPAREIL ET EMBALLAGES À TRIER

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



For all info on the disposal
of items with the Wheelie
bin icon, please see:

[calibereurope.com/nlmedia/
forms/wheeliebin.pdf](http://calibereurope.com/nlmedia/forms/wheeliebin.pdf)

Download the free 'Caliber Smart Home' app



CALIBEREUROPE.COM

CALIBER EUROPE BV · Kortakker 10
4264 AE Veen · The Netherlands